

Growatt ShineLink-X

- Sin cables, fácil instalación
- Dirección IP automática, plug and play
- 120 metros de largo alcance, amplia cobertura
- Soporta múltiples inversores, hasta 3
- Almacenamiento integrado, 1 mes de datos
- Soporte y monitoreo en línea



P O W E R
- I N G
T O M O R R O W

GROWATT

www.ginverter.com

Hoja de datos		ShineLink-X
Interfaz de comunicación		
RF433		Sí
RF433 (en condiciones de campo libre)		Hasta 120m
RF433 (dos paredes de bloqueo)		20 m
Suministro de energía		
Consumo de energía		<2W en espera, <5W máx
Tensión de entrada de alimentación de CA		196V~250V
Frecuencia de entrada de alimentación de CA		50/60Hz
Especificaciones generales		
Dimensiones		105/85/26mm
Peso		< 1kg
Opciones de montaje		sobremesa / en pared
Grado de protección		IP30
Indicación de estado		LED
Rango de temperatura ambiente		-20 to 65 °C
Humedad		0-95% (sin condensación)
Características		
Interfaz gráfica de usuario		Android/iOS APP
Actualizaciones remotas de firmware		Sí
Número máximo de dispositivos a monitorear		3(RF433)
Garantía		1 año
CE		